

Beschreibung BlackBerry Pearl 8110

BlackBerry® & GPS

- GPS-Empfänger
- E-MailConnect
- Speicherkartenslot
- Bis zu 250 Std. Standby-Zeit
- Bis zu 4,55 Std. Sprechzeit
- Flash-ROM: 64 MB
- Intel CPU mit 312 MHz



| Technische Daten | | Unterhaltung | |
|------------------------------|-------------------|--|------|
| Abmessungen | 107 x 14 x 50 mm | Vodafone live! | Nein |
| Gewicht | 91 g | MP3-Player | Ja |
| Standby-Zeit bis zu | 250 h | Music-Download | Nein |
| Gesprächszeit bis zu | 4.5 h | Radio | Nein |
| Interner Speicher | Bis zu 64 MB | Video-Clips online ansehen u. speichern | Nein |
| Speicher erweiterbar | Ja | MMS | Ja |
| Speicherkarte | microSD | Java | Ja |
| Handytyp | Standard | MobileTV | Nein |
| Handyfarbe | Titan Grau | Bedienung | |
| SAR-Wert | 1,13 W/kg | Touchscreen | Nein |
| Display (s) | | QWERTZ-Tastatur | Nein |
| Farbtiefe | 65536 Farben | Voice-Dial | Ja |
| Auflösung | 260 x 240 Pixel | Freisprechfunktion | Ja |
| Display-Diagonale | 5,84 cm | Sprachbefehle | Nein |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | Ja | Organizer | |
| Digitalkamera | | E-Mail Client | Nein |
| Kamera | Ja | E-MailConnect | Ja |
| Fotoauflösung | 1600 x 1200 Pixel | PC Synchronisation | Ja |
| Konnektivität | | Kalender | Ja |
| UMTS Broadband | Nein | Diktierfunktion | Nein |
| UMTS | Nein | Lieferumfang | |
| GPRS | Ja | <ul style="list-style-type: none"> • Li-Ion Akku 900 mAh • Netzteil • Stereo-Kopfhörer • USB-Datenkabel • 1 GB microSD Speicherkarte • Dokumentationskit | |
| Quadband | Ja | | |
| Triband | Ja | | |
| Wireless LAN | Nein | | |
| Bluetooth | Ja | | |
| Infrarotschnittstelle | Nein | | |
| GPS-Empfänger | Ja | | |
| Ext. Antennenanschluss | Nein | Alle Angaben ohne Gewähr | |

Stand: Juli 2009

Kontakt

SIEGNETZ.IT GmbH • Team OJONET • Schneppenkauten 1a • D-57076 Siegen
 Tel.: 0271 68193-0 • Fax: 0271 68193-29

Ihr Ansprechpartner: Frank Wurmbach • Tel. 0271 68193 16 • Mail vertrieb@ojonet.de